

Блок питания AeroCool VX PLUS 350W [VX-350 PLUS]



Блок питания Aerocool VX 350W PLUS [VX-350 PLUS], представленный в черном цвете, станет неотъемлемой частью системного блока, от которого будут получать питание все его комплектующие элементы. Модель выполнена в форм-факторе ATX, ее размеры соответствуют 140x150x86 мм. Устройство стало обладателем активного корректора коэффициента мощности, благодаря которому оно практически полностью избавилось от паразитной реактивной мощности. Имеется поддержка EPS12V.

Версия ATX12V - 2.3. Блок питания Aerocool VX 350W PLUS [VX-350 PLUS] обладает хорошими электрическими параметрами: его номинальная мощность равняется 350 Вт, из которых на линию 12 В приходится 300 Вт. Диапазон входного напряжения сети должен иметь показатель 230 В. Основной разъем питания представлен 20+4 pin, для питания процессора используется интерфейс 1x 4+4 pin. Также конфигурация данной модели предусматривает два разъема 15-pin SATA, два интерфейса 4-pin Molex и один разъем для питания дисководов. Основной кабель питания обладает длиной 50 см, кабель питания процессора имеет длину 55 см.

Технические характеристики

Гарантия продавца	24 мес.
Страна-производитель	Китай
Модель	AeroCool VX PLUS 350W
Мощность (номинал)	350 Вт
Форм-фактор	ATX
Отстегивающиеся кабели	нет
Оплетка проводов	нет
Основной разъем питания	20 + 4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU)	4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)	нет
Количество разъемов 15-pin SATA	2
Количество разъемов 4-pin Molex	2
Длина основного кабеля питания	500 мм
Длина кабеля питания процессора	550 мм
Мощность по линии 12 В	300 Вт
Ток по линии +12 В	12V1 25A
Ток по линии +3.3 В	16 A
Ток по линии +5 В	15 A
Ток дежурного источника (+5 В Standby)	2.5 A
Ток по линии -12 В	0.3 A
Диапазон входного напряжения сети	100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения	активная
Размеры вентиляторов	120 x 120 мм

Регулировка оборотов	автоматическая
Соответствие стандартам	ATX 12V 2.3
Технологии защиты	OPP, OVP, SCP, UVP
Длина	140 мм
Ширина	150 мм
Высота	86 мм

Комплектация

Сетевой кабель, документация, крепежный комплект

Галерея



Инструкция

Инструкция: Блок питания AeroCool VX PLUS 3.1 M6

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:aerocool_vx_plus_350w

Last update:

2023/10/05 15:43