

Звуковая панель LG SJ5



Саундбар LG SJ5B снабжён двумя мощными динамиками, способными создавать очень чистый и насыщенный звук. Он также поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером, помогающим сделать спецэффекты в фильмах и играх ещё более впечатляющими, а также добавить в музыкальные композиции глубокие басы.

ОБЪЁМНОЕ ЗВУЧАНИЕ

Функция Adaptive Sound Control помогает устройству автоматически выбирать оптимальные параметры для равномерного распределения звуковых волн в помещении. Она создаёт эффект присутствия в центре событий, разворачивающихся на экране телевизора или на концерте любимого исполнителя. Кроме того, при установке специального комплекта (SPJ4-S) саундбар может синхронизироваться с беспроводной акустикой.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство способно подключаться к телевизорам с помощью порта HDMI или специальных аудиовходов. Кроме того, в нём предусмотрен передатчик Bluetooth, совместимый со SMART TV от LG, а также большинством смартфонов, планшетов и компьютеров.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Встроенный эквалайзер позволяет выбирать один из пяти предустановленных профилей настроек, созданных для различных типов контента. Пользователю доступен и режим Bass Blast, который делает спецэффекты в фильмах и играх более реалистичными за счёт усиления низких частот.

Спецификации

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Количество каналов	2.1
Фронтальный динамик	60 Вт x 2
Динамик объемного звучания	—
Сабвуфер	200 Вт (беспроводной)
Аудио ЦАП	96 кГц / 24 бит

РАЗЪЕМЫ

Аудиовход	●
Оptический вход	●(1)
HDMI 1.4 (HDCP 1.4)	●(1) / ●(1)
HDMI 2.0 (HDCP 1.4)	- / -
USB (технический)	●
Разъем для микрофона	—
FM тюнер	—
WiFi	—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон (приложение LG Music Flow Bluetooth) Android	●
Режим ожидания Bluetooth	●
Управление пультом от ТВ	●
Синхронизация звука с ТВ беспроводная по Bluetooth (LG TB)	●
Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель	●
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель	●
A/B Синхронизация 0-300мс	●
SIMPLINK	●
Передача 4K	●
ARC (реверсивный звуковой канал)	●
Регулировка громкости сабвуфера (-15 - +6dB)	●
Приглушение звука	●
USB Host (аудио)	●

РЕЖИМЫ АУДИО

ASC (Адаптивный контроль звука)	●
Auto Sound Engine	●
Стандартный	●
Кино	●
Пользовательский эквалайзер	●
Ночной режим (Вкл/выкл)	●
Контроль динамического диапазона	—
Автоматическое регулирование громкости	●

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM	●
Dolby Atmos	—

Dolby TrueHD	—
Dolby Digital Plus	—
Dolby Digital	●
Dolby Digital EX	—
Dolby Pro Logic	—
Dolby Pro Logic II	—
Dolby Pro Logic IIx	—
DTS Digital Surround	●
DTS-HD Master Audio	—
DTS-HD High Resolution	—
DTS	-
Neo 6	—
DTS	-
ES	—
DTS 96/24	—
FLAC до 192 кГц	●
OGG до 48 кГц	●
WAV	●
ALAC	—
MP3	●
WMA	●
AAC(MPEG4)	—
MPEG2 AAC	—
AAC+	—
AIFF	—

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Тип	Адаптор (25В, 1.52А)
Энергопотребление в режиме ожидания	0.5В
Энергопотребление	22Вт

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ САБВУФЕР

Тип	100~240В, 50/60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания	0.5Вт
Энергопотребление	33Вт

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя	●
Пульт ДУ	модель MA5
Батарейки для ПДУ	AAA x 2
Гарантийный талон	●
Крепление на стену в комплекте	●

ГАБАРИТЫ

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм	171 x 320 x 252
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм	950 x 55 x 85
Сочетание с диагоналями ТВ	43« ↑
Основной модуль, вес нетто, кг	2.7
Сабвуфер, вес нетто, кг	4.2
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	1005 x 373 x 223
Вес брутто, кг	9.6

Дополнения и Файлы

- Руководства пользователя rus
- Руководства пользователя eng
 - Краткое руководство
- [Официальный страница](#)

Программное обеспечение и драйверы

- Firmware update for SJ4/SJ5/SJ7 (Version :1712060)
- Firmware update for SJ4/SJ5/SJ7 (Version :1712060)

From:

<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:soundbars_sj5&rev=1739626869

Last update: **2025/02/15 16:41**